



# Instruction Manual

## XPP-5412G

THANK YOU FOR SELECTING THE NIGHTSTICK XPP-5412G  
INTRINSICALLY SAFE PENLIGHT!

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read these instructions before using your Nightstick XPP-5412G Intrinsicly Safe Penlight. They include important safety information and operating instructions.



### THE XPP-5410G IS APPROVED FOR USE

### Nightstick 5412 Penlight



Intertek

ID 4001184  
INTRINSICALLY SAFE  
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3	Ex ia op is I Ma
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135C	Ex ia op is IIC T3 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga	Intertek ITS 13 ATEX27839X
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga	IECEX ITS 14.0036X
Ⓢ I M 1 Ex ia op is I Ma	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga	1.5V/Cell AAAA Alkaline

CE 0359

#### Conforms to:

ANSI/UL STD 913, ANSI/UL  
60079-0, ANSI/UL 60079-11  
ANSI/ISA 60079-26

#### Certified to:

CAN/CSA STD C22.2 No 157  
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0  
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11  
CSA STD C22.2 No 25

### WARNINGS - INTRINSICALLY SAFE

- Warning: Use only the approved non-rechargeable batteries listed below.
- Warning: Do NOT attempt to use rechargeable AAAA batteries with this light.
- Warning: To prevent ignition of a hazardous atmosphere, do not open the lens bezel in the hazardous environment. This task must ONLY be performed in an area known to be non-hazardous.
- Warning: When exchanging batteries, use only DURACELL MX2500 OR ENERGIZER E96 BATTERIES.
- Warning: To prevent ignition of a hazardous atmosphere, the AAAA batteries must only be exchanged in an area known to be non-hazardous.
- Warning: To reduce the risk of explosion, do not mix new non-rechargeable batteries with used non-rechargeable batteries, or mix non-rechargeable batteries from different manufacturers.
- Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.

### SPECIAL INSTRUCTIONS FOR INTRINSIC SAFETY

- For personal safety, always confirm the rating of any known hazardous or potentially hazardous location where the light is to be used.

### BATTERY INSTALLATION

**WARNING:** In order to maintain the XPP-5412G's Intrinsicly Safe rating, the only AAA batteries certified for use with this light are the DURACELL MX2500 OR ENERGIZER E96 BATTERIES.

- Do not attempt to use any other brand or model of AAAA batteries with this light.
- Do not attempt to use any type of rechargeable AAAA batteries with this light.

**Warning:** To prevent ignition of a hazardous atmosphere, do not remove the lens bezel in the hazardous environment. This task must ONLY be done in an area known to be non-hazardous.

- Loosen the locking screw located on the side of the lens bezel. NOTE: Do NOT attempt to completely remove the locking screw. Doing so is not necessary and may damage the threads. The screw simply needs to be loosened enough to allow the lens bezel to unscrew.
- Unscrew the lens bezel from the housing in a counter-clockwise direction.
- Using 3 – AAAA DURACELL MX2500 OR ENERGIZER E96 BATTERIES (make sure all three batteries are of the same type), install the batteries in the light paying close attention to make sure that the positive end of the batteries point toward the bezel end of the light.
- Replace the lens bezel by screwing it onto the housing in a clockwise direction.
- Tighten locking screw. CAUTION: Do NOT over-tighten. Doing so may damage the threads and impact the light's Intrinsic Safety.

### OPERATION

THE XPP-5412G HAS TWO SEPARATE LIGHTING MODES:

- Momentary Flashlight
- Constant-on Flashlight

#### MOMENTARY FLASHLIGHT MODE

Lightly press the tail switch for momentary operation. Release the switch to turn the light off.

#### CONSTANT-ON FLASHLIGHT MODE

Press the tail switch until it clicks and then release for constant-on mode. Press and release the tail switch again to turn the light off.

### WARRANTY

#### LIMITED LIFETIME WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials for the original purchaser's lifetime. The Limited Lifetime Warranty includes the LEDs, housing and lenses. Rechargeable batteries, chargers, switches, electronics and included accessories are warranted for a period of two years with proof of purchase. Disposable, non-rechargeable batteries are excluded from this warranty. Normal wear and failures which are caused by accidents, misuse, abuse, faulty installation and lightning damage are also excluded.

In the event that Bayco Products, Inc. receives notice that any product does not conform to its warranty, the original purchaser's sole and exclusive

remedy, and Bayco Products, Inc.'s sole and exclusive liability, shall be for Bayco Products, Inc., at its sole option, to either repair or replace the non-conforming product in accordance with this limited warranty. The original purchaser shall follow the instructions below to qualify for a repair or replacement product. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

IN NO EVENT WILL BAYCO PRODUCTS, INC. OR ITS AFFILIATES OR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE. THE TOTAL CUMULATIVE LIABILITY TO CUSTOMER, FROM ALL CAUSES OF ACTION AND ALL THEORIES OF LIABILITY, WILL BE LIMITED TO AND WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT PAID BY CUSTOMER.

If this product is used for rental purposes, the warranty term is reduced to 90 days from the date of purchase.

**WARRANTY CLAIMS – USA**

Return the product to the place of purchase for all warranty related issues. If this is not possible, contact Bayco Customer Service at (800) 233-2155 M-F 8-5 Central Time for a Return Goods Authorization (RGA). Do not return this product to Bayco without first receiving an RGA Number from Bayco Customer Service. When returning the product, the RGA Number must be written on the outside of the shipping box.

**WARRANTY CLAIMS – OUTSIDE OF USA**

Return the product to the place where purchased for all warranty related issues.

**EXTENT OF COVERED WARRANTY WORK**

Bayco will repair or replace this product at our option. If it is determined that the warranty is no longer in effect, Bayco will contact you with a repair estimate before beginning any work.

**WARRANTY QUESTIONS**

If you have any questions about this warranty or any other Bayco product inquiries, please contact Bayco Customer Service at (800) 233-2155 M-F 8-5 Central Time.

**PRODUCT INFORMATION**

Date of Purchase \_\_\_\_\_

# Mode d'emploi

## XPP-5412G

**MERCI D'AVOIR CHOISI LA LAMPE STYLO NIGHTSTICK XPP-5412G À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE!**

**VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES**

Veillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser votre lampe stylo Nightstick XPP-5412G à sécurité intrinsèque. Il inclut des renseignements importants concernant la sécurité et le bon fonctionnement de votre lampe de poche.

### Nightstick 5412 Penlight



Intertek

ID 4001184  
INTRINSICALLY SAFE  
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3	Ex ia op is I Ma
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135C	Ex ia op is IIC T3 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga	Intertek ITS 13 ATEX27839X
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga	IECEx ITS 14.0036X
Ex I M 1 Ex ia op is I Ma	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
Ex II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga	1.5V/Cell AAAA Alkaline



**Conforms to:**

ANSI/UL STD 913, ANSI/UL 60079-0, ANSI/UL 60079-11  
ANSI/ISA 60079-26

**Certified to:**

CAN/CSA STD C22.2 No 157  
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0  
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11  
CSA STD C22.2 No 25

**AVERTISSEMENTS : SÉCURITÉ INTRINSÈQUE**

- Avertissement : Utiliser seulement les piles non rechargeables approuvées et énumérées ci-dessous.
- Avertissement : NE PAS essayer d'utiliser des piles rechargeables AAAA avec cette lampe de poche.
- Avertissement : Pour éviter l'inflammation d'atmosphère dangereuse, ne pas ouvrir la lunette avec lentille dans un endroit dangereux. Cette tâche doit être effectuée UNIQUEMENT dans une zone non dangereuse.
- Avertissement : Lorsque vous remplacer les piles, utiliser uniquement les piles DURACELL MX2500 ou ENERGIZER E96.
- Avertissement : Pour éviter l'inflammation d'atmosphère dangereuse, les piles AAAA doivent être remplacées dans une zone non dangereuse.
- Avertissement : Pour réduire les risques d'explosion, ne pas mélanger les piles neuves non rechargeables avec des piles non rechargeables utilisées, ou mélanger les piles non rechargeables de différents fabricants.
- Avertissement : la substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.

**DIRECTIVES PARTICULIÈRES POUR UNE SÉCURITÉ INTRINSÈQUE**

- Pour votre propre sécurité, toujours confirmer la charge d'une zone dangereuse ou potentiellement dangereuse quand la lampe de poche est utilisée.

**INSTALLATION DES PILES**

**Avertissement : Afin de maintenir le bon fonctionnement de votre lampe XPP-5412G à sécurité intrinsèque, les seules piles AAAA certifiées pour l'utilisation de cette lampe sont les piles DURACELL MX2500 ou ENERGIZER E96.**

- NE PAS utiliser d'autres marques ou modèles de piles AAAA avec cette lampe.
- NE PAS utiliser n'importe quel type de piles rechargeable AAAA avec cette lampe.

**Avertissement : Pour éviter l'inflammation d'atmosphère dangereuse, ne pas ouvrir la lunette avec lentille dans un endroit dangereux. Cette tâche doit être effectuée UNIQUEMENT dans une zone non dangereuse.**

- Desserrer la vis de verrouillage située sur le côté de la lunette avec lentille. À NOTER : NE PAS enlever complètement la vis de verrouillage. Cette opération n'est pas nécessaire et risquerait d'endommager les filets de la vis. La vis doit être simplement desserrée pour permettre à la lunette avec lentille de se dévisser.
- Dévisser la lunette avec lentille du boîtier dans le sens contraire des

aiguilles d'une montre.

- En utilisant 3 piles - AAAA- DURACELL MX2500 ou ENERGIZER E96. (assurez-vous que les 3 piles soient du même modèle), installer les piles dans la lampe en portant une attention particulière afin de s'assurer que le côté positif des piles soit dirigé vers la lunette de la lampe.
- Remplacer la lunette avec lentille en le vissant au boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Serrer la vis de verrouillage. MISE EN GARDE : NE PAS trop serrer. Si vous serrez trop vous risquez d'endommager les filets et affecter la sécurité intrinsèque de la lampe.

#### FONCTIONNEMENT

#### LA LAMPE XPP-5412G DISPOSE DE DEUX MODES D'ÉCLAIRAGE :

- Lampe de poche à éclairage momentané
- Lampe de poche à éclairage continu

#### LAMPE DE POCHE À ÉCLAIRAGE MOMENTANÉ

Appuyer légèrement sur le bouton interrupteur pour une mise en marche momentané. Relâcher le bouton interrupteur pour éteindre la lumière.

#### LAMPE DE POCHE À ÉCLAIRAGE CONTINU

Appuyer sur le bouton interrupteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche puis relâcher pour un mode d'éclairage continu. Appuyer et relâcher encore le bouton interrupteur pour éteindre la lumière.

#### GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR LES PRODUITS BAYCO

#### GARANTIE

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main d'œuvre à l'acheteur original pendant toute une période de vie. La garantie limitée à vie inclut les DEL, le boîtier et les lentilles. Les piles rechargeables, les chargeurs, les électroniques, les boutons d'interrupteur et les accessoires inclus sont garantis pour une période de deux ans avec une preuve d'achat. Les piles non rechargeables et jetables ne sont pas couvertes par la garantie. La présente garantie ne s'étend pas à l'usure normale et défaillances causées par des accidents, la mauvaise utilisation, l'emploi abusif, une installation défectueuse et des dommages occasionnés par la foudre.

Au cas où Bayco Products, Inc. reçoit un avis que le produit n'est pas conforme à sa garantie, le seul et unique recours de l'acheteur original et la responsabilité unique et exclusive de Bayco Products, Inc. étant que Bayco Products, Inc., à sa seule discrétion, répare ou remplace le produit non conforme selon la garantie limitée. L'acheteur original doit suivre les instructions ci-dessous afin d'être éligible à une réparation ou à un remplacement du produit. Ceci est la seule garantie, explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.

EN AUCUN CAS, BAYCO PRODUCTS, INC. OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU FOURNISSEURS NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU SECONDAIRES QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION, QUELLE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTEUELLE (MÊME EN CAS DE NÉGLIGENCE), DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU AUTRE. LA RESPONSABILITÉ CUMULATIVE TOTALE ENVERS LE CLIENT RELATIVE À TOUTES LES CAUSES ET CONFORME AUX THÉORIES DE RESPONSABILITÉS, SERA LIMITÉE ET NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT PAYÉ PAR LE CLIENT.

Si ce produit est utilisé à des fins de location, la période de garantie est réduite à 90 jours à partir de la date de l'achat.

#### RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE – ÉTATS-UNIS

Veillez retourner le produit à l'endroit où vous l'avez acheté pour tous problèmes ou questionnements relatifs à la garantie. Si ce n'est pas possible, veuillez contacter le service à la clientèle de Bayco au 1-800-233-2155 du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, heure normale du Centre pour vous procurer un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RGA). Ne retournez pas la marchandise à Bayco sans avoir obtenu avant un numéro d'autorisation de retour (RGA) de la part du service à la clientèle de Bayco. Lorsque vous retournez la marchandise, le numéro d'autorisation de retour (RGA) doit être écrit à l'extérieur de la boîte d'expédition.

#### RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE – À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS

Veillez retourner le produit à l'endroit où vous l'avez acheté pour tous problèmes ou questionnements relatifs à la garantie.

#### ÉTENDUE DU TRAVAIL COUVERT PAR LA GARANTIE

Bayco se réserve le droit de réparer ou remplacer ce produit à son choix. Si toutefois la réparation n'est plus couverte par la garantie, Bayco vous contactera avec une estimation des coûts de réparation avant de commencer le travail.

#### QUESTIONS CONCERNANT LA GARANTIE

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou sur n'importe quel produit Bayco, veuillez contacter le service à la clientèle de Bayco au 1-800-233-2155 du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, heure normale du Centre.

#### NOTEZ VOS INFORMATIONS DE GARANTIE

Date d'achat \_\_\_\_\_

## Manual de Instrucciones XPP-5412G

¡GRACIAS POR SELECCIONAR EL NIGHTSTICK XPP-5412G, EL PENLIGHT (LINTERNA DE LAPICERO) INTRÍNICAMENTE SEGURO!  
POR FAVOR, GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Por favor, lea estas instrucciones antes de usar su Nightstick XPP-5412G Penlight intrínsecamente seguros. Estas incluyen importante información de seguridad e instrucciones de manejo.

#### EL XPP-5412G ESTÁ APROBADO PARA SU USO

### Nightstick 5412 Penlight



ID 4001184  
INTRINSICALLY SAFE  
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3	Ex ia op is I Ma
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135C	Ex ia op is IIC T3 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga	Intertek ITS 13 ATEX27839X
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga	IECEx ITS 14.0036X
Ⓜ I M 1 Ex ia op is I Ma	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
Ⓜ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga	1.5V/Cell AAAA Alkaline

CE 0359

#### Conforms to:

ANSI/UL STD 913, ANSI/UL  
60079-0, ANSI/UL 60079-11  
ANSI/ISA 60079-26

#### Certified to:

CAN/CSA STD C22.2 No 157  
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0  
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11  
CSA STD C22.2 No 25

#### ADVERTENCIAS - INTRÍNICAMENTE SEGUROS

- Advertencia: Utilice únicamente las baterías no recargables aprobadas que se enumeran a continuación.
- Advertencia: NO intente utilizar pilas AAAA recargables con esta luz.
- Advertencia: Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no abra el bisel del lente en un ambiente peligroso. Esta tarea SOLO debe realizarse en un área considerada no peligrosa.
- Advertencia: Al cambiar las baterías, utilice únicamente las pilas DURACELL MX2500 O ENERGIZER E96.

- Advertencia: Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, las pilas AAAA sólo debe cambiarse en un área considerada no peligrosa.
- Advertencia: Para reducir el riesgo de explosión, no mezcle pilas nuevas no recargables con baterías no recargables usadas, y no mezcle pilas no recargables de diferentes fabricantes.
- Advertencia: La sustitución de componentes puede afectar la seguridad intrínseca.

#### **INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA**

- Por su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.

#### **INSTALACIÓN DE LAS PILAS**

**ADVERTENCIA: A fin de mantener la clasificación de seguridad intrínseca del XPP-5412G, las únicas pilas AAAA certificadas para su uso son las pilas DURACELL MX2500 O ENERGIZER E96.**

- No intente utilizar cualquier otra marca o modelo de pilas AAAA con esta luz.
- No intente utilizar ningún tipo de pilas AAAA recargables con esta luz.

**Advertencia: Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no retire el bisel del lente en un ambiente peligroso. Esta tarea sólo debe hacerse en un área considerada no peligrosa.**

- Afloje el tornillo de bloqueo situado en el lado de la cubierta del lente. NOTA: NO intente retirar por completo el tornillo de bloqueo. Si lo hace, no es necesario y puede dañar las roscas. El tornillo simplemente necesita ser aflojado lo suficiente para permitir desenroscar el bisel del lente.
- Desatornillar el bisel del lente de la carcasa en dirección de sentido contrario al reloj.
- Utilizando 3 - PILAS DURACELL AAAA MX2500 O ENERGIZER E96 (asegurarse de que las tres baterías son del mismo tipo), instale las baterías en la luz prestando especial atención para asegurarse de que el extremo positivo de las baterías apuntan hacia el final del bisel de la luz.
- Monte el bisel del lente enroscándolo en la carcasa en dirección hacia la derecha.
- Apriete el tornillo de seguridad. PRECAUCIÓN: No apriete demasiado. Si lo hace, puede dañar las roscas y afectar la seguridad intrínseca de la luz.

#### **FUNCIONAMIENTO**

**EL XPP-5412G TIENE DOS MODOS DE ILUMINACIÓN DIFERENTES:**

- Linterna Momentánea
- Linterna modo Constante

#### **LINTERNA MODO MOMENTÁNEO**

Presione ligeramente el interruptor de la cola para la operación momentánea. Suelte el interruptor para apagar la luz.

#### **LINTERNA MODO CONSTANTE**

Pulse el interruptor de la cola hasta que haga clic y suelte para el modo constante. Pulse y suelte el interruptor de la cola de nuevo para apagar la luz.

#### **BAYCO PRODUCTS GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA**

##### **GARANTÍA**

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y materiales durante la vida del comprador original. La garantía limitada de por vida incluye los LEDs, el caparazón y las lentes. Las baterías recargables, cargadores, interruptores, la electrónica y los accesorios incluidos están garantizados por un periodo de dos años con el comprobante de compra. Las baterías desechables, no recargables están excluidas de esta garantía. También se excluyen el desgaste normal y fallas que son causadas por accidentes, mal uso, abuso, instalación incorrecta y daños causados por rayos.

En el caso de que Bayco Products, Inc. reciba aviso de que cualquier producto no se ajusta a la garantía, el único y exclusivo recurso del comprador original, y Bayco Products Inc, con responsabilidad única y exclusiva, será por Bayco Products, Inc. a su exclusivo criterio, de reparar o reemplazar el producto no conforme de acuerdo con esta garantía limitada. El comprador original deberá seguir las instrucciones a continuación para calificar para

un producto de reparación o reemplazo. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.

EN NINGÚN CASO, BAYCO PRODUCTS, INC. O SUS AFILIADOS O PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS O DE CUALQUIER TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN, YA SEA EN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD ACUMULADA TOTAL A CLIENTE, DE TODAS LAS CAUSAS DE ACCIÓN Y TODAS LAS TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD, ESTARÁ LIMITADA Y NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO PAGADO POR EL CLIENTE.

Si este producto se utiliza para fines de alquiler, el plazo de garantía se reduce a 90 días desde la fecha de compra.

#### **RECLAMOS DE GARANTÍA - EE.UU.**

Devuelva el producto al lugar de compra para todos los asuntos relacionados con la garantía. Si esto no es posible, póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Bayco al (800) 233-2155 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5 p.m. Hora del Centro para una Autorización de Regreso de Mercancías (RGA). No devuelva este producto a Bayco sin antes recibir un Número RGA de Servicio al Cliente de Bayco. Al devolver el producto, el número RGA debe escribirse en el exterior de la caja de envío.

#### **RECLAMOS DE GARANTÍA - FUERA DE EE.UU.**

Devuelva el producto al lugar donde lo compró para todos los asuntos relacionados con la garantía.

#### **ALCANCE DE COBERTURA DE GARANTÍA POR TRABAJO**

Bayco reparará o reemplazará este producto a nuestra discreción. Si se determina que la garantía ya no está en vigor, Bayco se pondrá en contacto con usted con un presupuesto de reparación antes de comenzar cualquier trabajo.

#### **PREGUNTAS SOBRE LA GARANTÍA**

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta garantía o sobre otras consultas de productos Bayco, por favor póngase en contacto con Servicio al Cliente de Bayco al (800) 233-2155 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5 p.m. Hora del Centro.

#### **REGISTRE LA INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA**

Fecha de compra \_\_\_\_\_